



Caractéristiques Philips LED Sécurité Coreline BWC120 Noir 14W 1800lm - 830 | 282x178mm - IP54

[Voir le produit](#)



## Informations Générales

EOC8 85195099

## Informations Générales

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Réf.                         | 206960                      |
| EAN                          | 8718291851950               |
| Marque                       | Philips                     |
| Nom du fabricant             | BWC120 LED18-/830 PSU II BK |
| Budgetlight Garantie Totale  | 5 ans                       |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                       |

## Informations techniques

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie                       | LED Intégré      |
| Puissance (W)                     | 14               |
| Tension (V)                       | 220-240          |
| Dimmable                          | Non              |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud  |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89            |
| Couleur Claire                    | Blanc            |
| Options de couleur                | Couleur unique   |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 1800             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 95               |
| Inclinable                        | Non              |

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
|--------------------|--------------------|

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Référence Article | Hublot LED |
|-------------------|------------|

## Informations de l'appareil

|         |         |
|---------|---------|
| Montage | Surface |
|---------|---------|

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Connexion du Luminaire | SI [Bloc connection à vis] |
|------------------------|----------------------------|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Convient pour l'Extérieur | Oui |
|---------------------------|-----|

|                      |                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------|
| Indice de Protection | IP54 – Résistant à la poussière et aux éclaboussures |
|----------------------|------------------------------------------------------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Protection Impacts | IK08 |
|--------------------|------|

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 50 |
|-------------------------------|---------------|

|                      |      |
|----------------------|------|
| Couleur du Luminaire | Noir |
|----------------------|------|

|          |                                      |
|----------|--------------------------------------|
| Logement | ASA [Acrylonitrile Styrene Acrylate] |
|----------|--------------------------------------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| Couleur du boîtier | Noir |
|--------------------|------|

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
|----------------------|----------------------------|

|               |        |
|---------------|--------|
| Product Serie | BWC120 |
|---------------|--------|

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 282 |
|---------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Largeur (mm) | 178 |
|--------------|-----|

|              |     |
|--------------|-----|
| Hauteur (mm) | 134 |
|--------------|-----|

## Informations du capteur

Type de capteur

### Pourquoi choisir Budgetlight?

Pas de détecteur



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**



Trustpilot

